

	BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA MXD-300- BR SATEL	MIERNIK POJEMNOŚCI, INDUKCYJNOŚCI I REZYSTANCJI UT-603
		
	122.00 PLN 150.06 PLN	224.26 PLN 275.84 PLN
Pomiar napięcia DC	...	—
Pomiar napięcia AC	...	—
Pomiar prądu DC	...	—
Pomiar prądu AC	...	—
Detekcja	<ul style="list-style-type: none"> • Otwarcie drzwi lub okna, • Wstrząsy, Drgania, • Woda 	...
Pasma częstotliwości	433.05 MHz ... 434.79 MHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 600 m - PERFECTA ≤ 500 m - VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA ≤ 300 m - MRU-300 	...
Współpraca	Satel MICRA	...
Sygnalizacja alarmu	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnał do centrali alarmowej • Dioda LED 	...
Styk antysabotażowy	✓	...
Bateria	CR123A 3 V (w komplecie)	...
Czas pracy na baterii	max. 2 lata	...
Pobór prądu	≤ 22 mA	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2	...
Klasa środowiskowa EN 50130-5	II	...
Pomiar rezystancji	...	200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (2.0%(RD-12) + 5) @ 0.01 MΩ 2000 MΩ @ 1 MΩ - pomiar poglądowy
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 ± 3 %	...
Kolor	Brązowy	...
Pomiar pojemności	...	2 nF ± (1% + 5) @ 0.001 nF , 20 nF ± (1% + 5) @ 0.01 nF , 200 nF ± (1% + 5) @ 0.1 nF , 2 μF ± (4% + 5) @ 0.001 μF , 20 μF ± (4% + 5) @ 0.01 μF , 200 μF ± (4% + 5) @ 0.1 μF , 600 μF @ 1 μF - pomiar poglądowy
Pomiar indukcyjności	...	2 mH ± (2% + 8) @ 0.001 mH , 20 mH ± (2% + 8) @ 0.01 mH , 200 mH ± (2% + 8) @ 0.1 mH , 2 H ± (5% + 5) @ 0.001 H , 20 H ± (5% + 5) @ 0.01 H , 200 H @ 0.1 H - pomiar poglądowy
Pomiar częstotliwości	...	—
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego	...	—
Pomiar temperatury	...	—
hFE	...	✓
Test diody	...	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu	...	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL	...	—
RS-232	...	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem • wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna • wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna) • wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC • wejście umożliwiające podłączenie przewodowej czujki roletowej • kontrola stanu baterii • Szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża 	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Hold - zatrzymanie wskazania miernika • Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie	...	Bateria 9V, typ 6LR61 - w zestawie
Waga	0.04 kg	0.29 kg
Wymiary	24 x 110 x 27 mm	172 x 84 x 41 mm
Producent / Marka	SATEL	UNI-T
Gwarancja	2 lata	2 lata