

Kod: MD-13B7

CZUJKA PIR **MD-13B7** AC 230V DO STEROWANIA OŚWIETLeniem EL HOME

Czujka ruchu MD-13B7 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230V AC wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Wykrycie ruchu w polu widzenia czujnika powoduje podanie zasilania do odbiornika na czas określony nastawą wbudowanego opóźniacza czasowego. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w czujnik natężenia światła oraz regulator najwyższego natężenia oświetlenia, przy którym czujka zadziała.

Maksymalne obciążenie zastosowanego w czujce przekaźnika wynosi 1200W dla obciążenia rezystancyjnego lub 300W dla obciążenia indukcyjnego.



Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	180 °
Zasięg:	12 m
Zastosowanie:	Do zastosowań zewnętrznych
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.5 m nad podłogą (montaż na ścianie)
Regulacja czasu załączenia oświetlenia:	10 s ... 7 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	1200 W (obciążenie rezystancyjne) 300 W (obciążenie indukcyjne)
Odporność na zwierzęta:	—
Zasilanie:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Klasa szczelności:	IP44
Kolor:	Czarny
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	98 x 87 x 76 mm



KARTA KATALOGOWA

Temperatura pracy:	-18 °C ... 40 °C
Producent / Marka:	EL HOME
Gwarancja:	2 lata