

Kod: ACSP-402

ADRESOWALNA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ **ACSP-402** SATEL

Centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402 jako główny element adresowalnego systemu SATEL ACSP pozwala na: zasygnalizowanie wystąpienia pożaru po zgłoszeniu przez ręczne oraz automatyczne ostrzegacze pożarowe, poinformowanie o miejscu wykrycia pożaru i uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz wizualnej. Ponadto centrala może sterować urządzeniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się pożaru i automatycznym systemem gaśniczym, informując równocześnie odpowiednie służby (np. wysyłając sygnał bezpośrednio do straży pożarnej).

Urządzenie umożliwia rozdzielenie przyłączonych ręcznych i automatycznych ostrzegaczy pożarowych na maksymalnie 256 stref. Istnieje również możliwość pogrupowania sygnalizatorów (max 32 grupy) oraz skorelowanie ich zadziałania z alarmem w przypisanych strefach.

Centrala obsługuje 4 niezależne linie dozоровe w konfiguracji promieniowej lub 2 w konfiguracji typu pętla / pętla z odgałęzieniem.

Programowanie centrali odbywa się za pomocą przycisków na przednim panelu lub poprzez darmowe oprogramowanie ACSP Soft.



Zastosowanie:	SATEL ACSP
Wyjścia przekąźnikowe:	8 - programowalne
Maksymalna liczba adresowalnych linii dozоровych:	• 4 (promień) • 2 (pętla)
Maksymalna liczba elementów liniowych w adresowalnej linii dozоровej:	128
Zalecana liczba elementów liniowych w adresowalnej linii dozоровej typu promień:	32
Maksymalna liczba automatycznych ostrzegaczy (czujek) w konwencjonalnej linii dozоровej:	32
Maksymalna liczba ręcznych ostrzegaczy (ROP) w konwencjonalnej linii dozоровej:	10
Maksymalny prąd w linii dozоровej:	200 mA
Maksymalna rezystancja adresowalnej linii dozоровej:	100 Ω
Liczba linii transmisji uszkodzenia:	1
Napięcie robocze linii transmisji uszkodzenia:	24 V DC ± 15 %

Dopuszczalny prąd linii transmisji uszkodzenia:	180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji uszkodzenia:	10 kΩ ± 5 %
Maks. dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia:	75 Ω
Liczba programowanych wejść kontrolnych:	4
Rezystor końcowy w linii wejścia kontrolnego:	10 kΩ ± 5 %
Rezystor alarmowy w linii wejścia kontrolnego:	1 kΩ ± 5 %
Liczba linii transmisji alarmu:	1
Napięcie robocze linii transmisji alarmu:	24 V DC ± 15 %
Dopuszczalny prąd linii transmisji alarmu:	180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji alarmu:	10 kΩ ± 5 %
Liczba linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	2
Napięcie robocze linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	24 V DC ± 15 %
Dopuszczalny prąd linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	180 mA
Rezystor końcowy w linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	10 kΩ ± 5 %
Czas zwłoki transmisji alarmu na zewnątrz:	0 ... 10 minut
Pamięć zdarzeń:	• 8999 ostatnich zdarzeń • 9999 alarmów
Wyjście zasilania:	• 24 V DC / 200 mA • AUX - tylko do podłączenia modułu CSP-ETH : - 18 V DC + 5 %, - 15 % (przy zasilaniu AC) - 12 V DC + 15 %, - 20 % (przy zasilaniu awaryjnym)
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe:	3.15 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe układu ładowania akumulatora:	3.5 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny
Parametry prądowe zintegrowanego zasilacza sieciowego (wg EN54-4):	$I_{\max a}$: 1.6 A $I_{\max b}$: 1.6 A
Zasilanie awaryjne:	• Akumulator 12 V / 17 Ah - Wewnętrzny • Akumulator 12 V / ≤ 33 Ah - Zewnętrzny
Prąd ładowania akumulatora:	max. 1.4 A
Czas pracy zasilania rezerwowego:	72 h
Zasilanie:	230 V AC
Pobór prądu:	• 200 mA - zasilanie AC, stan dozoru • 300 mA - zasilanie AC, stan alarmu • 220 mA - zasilanie awaryjne, stan dozoru • 320 mA - zasilanie awaryjne, stan alarmu
Klasa szczelności:	IP30
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C



KARTA KATALOGOWA

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Wymiary:	324 x 382 x 108 mm
Waga:	2.72 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata