

Kod: ARD-100

BEZPRZEWODOWA CZUJKA PRZEMIESZCZANIA **ARD-100** SATEL

Czujka zapamiętuje położenie w momencie przełączenia w stan aktywny i sygnalizuje alarm przy zmianie położenia. ARD-100 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX.



Detekcja:	Zmiana położenia
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 500 m
Współpraca:	Satel ABAX
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy:	✓
Bateria:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii:	max. 3 lata
Pobór prądu:	—
Stopień zabezpieczenia (Grade):	—
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Wybrane cechy:	• indywidualna ochrona wartościowych przedmiotów • Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu w przestrzeni 3D
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Kolor:	Biały



KARTA KATALOGOWA

Waga:	0.048 kg
Wymiary:	24 x 110 x 27 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata