

Kod: EVR-2

REJESTRATOR CZASU PRACY **EVR-2**

Rejestrator czasu pracy EVR-2 umożliwia obsługę oraz zapis zdarzeń z dwóch czytników RFID (z klawiaturą lub bez) w standardzie Wiegand.

Urządzenie zapisuje na karcie SD, w pliku logowania, następujące informacje: numer ID użytkownika, czas zdarzenia, nazwa użytkownika (imię, nazwisko), nazwa portu.

Nazwa pliku stanowi jednocześnie datę zapisywanych zdarzeń w formacie: ddmmrrrr.txt. Na początku pliku umieszczona jest nazwa urządzenia. Nazwa urządzenia i nazwa portu są konfigurowalne przez użytkownika. Można na przykład nadać następujące nazwy: nazwa urządzenia - „Wejście główne”, port 1 - „Wejście do budynku”, port 2 - „Wyjście z budynku”.

Możliwości administratora:

- Programowanie za pomocą karty MASTER.
- Programowanie za pomocą klawiatury.
- Programowanie za pomocą komputera i zapis ustawień na karcie SD.
- Odczyt danych i analiza za pomocą komputera.
- Aktualizacja oprogramowania.

Funkcje administratora dostępne przy użyciu karty MASTER:

- Wejście w tryb programowania (czytnik z klawiaturą).
- Dodanie nowej karty użytkownika (maks. 2000) przy użyciu samego czytnika (bez klawiatury).

Funkcje administratora dostępne przy użyciu klawiatury:

- Wejście w tryb programowania.
- Zmiana hasła administratora.
- Dodanie nowej karty przy użyciu czytnika i klawiatury.
- Dodanie nowej karty przy użyciu samej klawiatury.
- Dodanie użytkownika i wprowadzenie PIN-u.
- Skasowanie PIN-u użytkownika.
- Ustawienie daty i czasu.
- Przywrócenie ustawień domyślnych.

Funkcje administratora dostępne przy odczycie pliku TXT zapisanego na karcie SD:

- Odczyt aktualnej konfiguracji.
- Odczyt listy dodanych kart.
- Odczyt zdarzeń z podaniem czasu i daty.

Uwaga! Karta SD musi być sformatowana w FAT32.

W komplecie znajduje się karta pamięci KINGSTON 8GB.



Ilość obsługiwanych czytników:	2 szt.
Wyjście przekaźnikowe:	1 szt.
Obciążalność styków przekaźnika:	• max. 30 V DC / 50 V AC, • max. 10 A
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	< 20 mA / 50 mA (max) - Przekaźnik wyłączony
Odległość czytnika od rejestratora:	max. 150 m

Wybrane cechy:	• Podłączenie do EVR-2 maksymalnie dwóch czytników z klawiaturą lub bez (standard Wiegand) • Możliwość podłączenia przycisku otwarcia drzwi zamiast jednego z czytników • Odczyt konfiguracji z karty SD - FAT32 • Zapis zdarzeń na karcie SD - FAT32 • Własny zegar z podtrzymaniem bateryjnym • Przekaznik do sterowania np.: elektrozaczepem lub zworką elektromagnetyczną • Aktualizacja oprogramowania przez port RS-485 • Podgląd zdarzeń przez RS-485 (współpraca z generatorem OSD FG-4/40) • Możliwość odczytu i analizy danych oraz odczytu konfiguracji urządzenia za pomocą dołączonego oprogramowania EVR Manager • Włożenie do urządzenia czystej karty SD powoduje automatyczne utworzenie domyślnego pliku konfiguracyjnego
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	103 x 56 x 30 mm
Gwarancja:	2 lata