

Kod: PCM-1210

UNIWERSALNY MIERNIK **PCM-1210** DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C

Netto: **640.68 PLN** Brutto: **788.04 PLN**

PCM-1210 umożliwia pomiar sygnałów TV w sieciach DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi.



SPECYFIKACJA

Wyjście i wejście:	1 szt. Gniazdo F, 1 szt. Gniazdo IEC, 1 szt. mini USB
Zakres częstotliwości:	• 950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2 • 44 MHz ... 870 MHz - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
Poziom sygnału:	• 35 ... 90 dBμV - DVB-S / DVB-S2, • 30 ... 100 dBμV - DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
Zasilanie konwertera:	13 / 18 V, max. 500 mA
Zasilanie anteny:	5 / 12 V
Przełączanie między pasmami:	0 / 22 kHz
DiSEqC:	Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Modulacja:	QPSK - DVB-S QPSK / 8PSK - DVB-S2 QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM - DVB-T 16, 32, 64, 128, 256 QAM - DVB-C
Test sygnału wideo:	—
Programowanie i aktualizacja oprogramowania:	przez port USB
Zasilanie bateryjne:	• Akumulator Li-Ion 7.4 V / 1400 mAh • 12 V / 1000 mA (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy:	• Funkcja przeszukiwania satelity • Automatyczna identyfikacja DisEqC • Obliczanie kąta azymutu i wzniesienia • Analiza spektrum dla całego pasma częstotliwości • Łatwa identyfikacja dla Quattro LNB • Wyświetlacz LCD 2.4 ", 320 x 240 px • Diagram konstelacji @ DVB-S / DVB-S2 - 8PSK, QPSK, 16APSK, 32APSK • Pomiar C/N, S/N, BER • Pomiar CBER, VBER, SNR, Pomiar mocy - DVB-T / DVB-T2 • Duża dokładność pomiaru • W komplecie znajduje się praktyczne etui • Szacunkowy czas pracy na akumulatorze ~ 3 h
Waga:	0.238 kg
Wymiary:	177 x 80 x 34 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Producent / Marka:	Digitsat
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



Widok od spodu:



W zestawie:





OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------