

Kod: DCP-100

CZUJKA CIEPŁA **DCP-100** SATEL

Netto: **86.00 PLN** Brutto: **105.78 PLN**

Punktowa czujka ciepła przeznaczona jest do wykrywania szybkiego wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury granicznej, w wyniku rozwijającego się pożaru. Urządzenie wyposażone jest w nadmiarowo-różniczkowy sensor temperatury.

Czujki DCP-100 przeznaczone są do pracy w ramach systemu sygnalizacji pożarowej SATEL CSP.



SPECYFIKACJA

Zastosowanie:	SATEL CSP
Detekcja:	ciepło
Sygnalizacja alarmu:	• Dioda LED • Sygnał do centrali alarmowej
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:	54 °C
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu:	65 °C
Wybrane cechy:	• Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny) : A1R • Montaż w gnieździe DB • Możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania WZ
Zasilanie:	10.5 ... 26 V DC
Pobór prądu:	• 0.022 mA (tryb czuwania) • 23 mA (alarm)
Temperatura pracy:	-25 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %
Waga:	0.094 kg
Wymiary:	Ø 108 x 49 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Widok z boku:



Widok z dołu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------