

Kod: KONW/OCTO-BLACK-FTE

KONWERTER TV-SAT **KONW/OCTO-BLACK-FTE** eXcellento

Netto: **144.89 PLN** Brutto: **178.21 PLN**

Konwerter Octo to najprostsze rozwiązanie umożliwiające niezależną pracę 8 tunerów korzystających z sygnałów jednego satelity.

Z punktu widzenia tunera taki konwerter jest widziany jak zwykły konwerter pojedynczy o częstotliwości generatora 9,75/10,6 GHz.



SPECYFIKACJA

Typ:	OCTO
Częstotliwość wejściowa:	• 10.7 GHz ... 11.7 GHz • 11.7 GHz ... 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa:	• 950 - 1950 MHz • 1100 - 2150 MHz
Częstotliwość oscylatora:	9.75 GHz / 10.6 GHz
Współczynnik szumów:	0.1 dB
Liczba wyjść:	8 szt. Gniazdo F
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Przełącznik LNB:	—
Wzmocnienie :	55 ... 65 dB
Przełączenia polaryzacji H/V:	11.5 ... 14.0 / 16.0 ... 19.0 V DC
Przełączenia pasm:	22 kHz
Średnica uchwytu:	40 mm
Wybrane cechy:	• Zgodność z 4K UHD • Zabezpieczony przed LTE • Obudowa - Wodoodporna • Mrozoodporny • Pobór prądu : 160 $\pm$ 10 mA (typowo)
Waga:	0.290 kg
Wymiary:	132 x 60 x 135 mm
Producent / Marka:	Fte / eXcellento
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------