

Kod: DS-7616NXI-I2/4S

REJESTRATOR IP **DS-7616NXI-I2/4S** 16 KANAŁÓW ACUSENSE Hikvision

Netto: **4 500.54 DKK** Brutto: **5 535.66 DKK**



SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio:	<ul style="list-style-type: none">• 16 Kanałów - Audio z kamer• Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon, CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 12 kamer @ 1080p
Przepływność (bitrate):	max. 160 Mb/s
Funkcje sieciowe:	<ul style="list-style-type: none">• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań• max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	✓
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • NVR z serii AcuSense • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie) - max. 4 Mpx
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	1.83 kg
Wymiary:	380 x 325 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303608347
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Panel tylny:



Zobacz jak zamontować dysk i skonfigurować rejestrator:

:

W zestawie:



NASZE OPINIE



- Przesył audio po sieci.
- DS-7616NXI-I2/4S posiada port USB 3.0 pozwalający na szybką archiwizację nagrań.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------