

Kod: NVR4432-16P-4KS2

REJESTRATOR IP **NVR4432-16P-4KS2** 32 KANAŁY +16-PORTOWY SWITCH POE DAHUA

Netto: **3 581.00 PLN** Brutto: **4 404.63 PLN**



SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 32 Kanały - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. Mikrofon, CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 |
| Obsługiwane dyski twarde: | 4 x 6 TB SATA III |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, ONVIF 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Przepływność (bitrate): | max. 200 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line |
| ONVIF: | 2.4 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

| | |
|---------------------------------------|--|
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 4 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | ✓ |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji |
| USB: | 1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
| Inteligentna analiza obrazu: | ✓ |
| Obsługa myszą: | ✓ |
| Pilot IR w zestawie: | — |
| Switch PoE: | Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 150 W |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Waga: | 4.7 kg |
| Wymiary: | 440 x 411 x 76 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

PREZENTACJA

Panel przedni:



Panel tylny:



W zestawie:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

| | |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|

