

Kod: AMD-100-BR

BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA AMD-100-BR SATEL

Netto: 32.45 CHF Brutto: 39.91 CHF

Bezprzewodowy, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi lub okien. Czujnik stanowi „pierwszą linię ochrony” obiektu, dzięki któremu system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego.

AMD-100-BR współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX. Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.



SPECYFIKACJA

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Pasmo częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 500 m
Współpraca:	Satel ABAX
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy:	✓
Bateria:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii:	max. 2 lata
Pobór prądu:	16 mA
Czułość dodatkowego wejścia:	312 ms
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Stopień 2
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Wybrane cechy:	• Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu • Wejście do podłączenia dowolnej zewnętrznej czujki • Zdalna konfiguracja
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Kolor:	Brązowy
Waga:	0.056 kg
Wymiary:	24 x 110 x 27 mm

Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Urządzenie jest bardzo małe gabarytowo:



Widok wewnątrz:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------