



	<a href="#">REJESTRATOR IP APTI-N6428AI-I3 64 KANAŁY</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP DS-7732NXI-K4 32 KANAŁY ACUSENSE Hikvision</a>
		
	3040.17 DKK 3739.41 DKK	5989.87 DKK 7367.54 DKK
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 1 szt. VGA</li> </ul>	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 Kanały - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanałów - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Wejścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	640 Mb/s	max. 256 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	8 x 10 TB SATA + 1 x eSATA	4 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer Funkcja Smart Playback
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań</li> <li>• max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200</li> </ul>

Protokoły sieciowe	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	✓	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.88	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/">rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/</a> - Strumień główny</li> <li>• <a href="rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/">rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/</a> - Strumień pomocniczy</li> </ul>
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. USB 2.0</li> <li>• 1 szt. USB 3.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. USB 2.0</li> <li>• 1 szt. USB 3.0</li> </ul>
Porty szeregowo	RS-485	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. RS-485</li> <li>• 1 szt. RS-232</li> </ul>
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</li> <li>• Sterowanie RS-485</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• detekcja twarzy</li> <li>• Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych</li> <li>• Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</li> <li>• Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy</li> <li>• NVR z serii AcuSense</li> </ul>
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	—	✓
Switch PoE	—	—

Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	7.46 kg	4.05 kg
Wymiary	440 x 430 x 100 mm	445 x 400 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	APTI	Hikvision
SAP Code	...	303616147
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00