



	MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY AWZ-529	REJESTRATOR IP NVR616RH-128-XI 128 KANAŁÓW WizMind DAHUA
		
	25.00 PLN 30.75 PLN	43813.00 PLN 53889.99 PLN
Liczba wyjść przekaźnikowych	2	...
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Pobór prądu	37 mA na każdy przekaźnik przy zasilaniu 12 V DC	...
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA
Obciążalność styków	2 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)	...
Wyjście	2 x NO/NC	...
Wybrane cechy	Sygnalizacja LED	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 128 Kanałów - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	...	max. 1280 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy	...	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	22.06
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	32 / 16
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Detekcja ruchu	...	✓



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	—
Zasilanie	10 ... 14 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz • Zasilanie redundantne
Pobór mocy	...	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.04 kg	13.03 kg
Wymiary	70 x 43 x 23 mm	485 x 529 x 133 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	PULSAR	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata