

	BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WEJŚCIA DS- PM-WI1 Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC- ME2241C-0280B CZUJKA PIR - 1080p 2.8 mm DAHUA	REJESTRATOR IP APTI- N3622-4KS3 36 KANAŁÓW
			
	128.40 PLN 157.93 PLN	559.00 PLN 687.57 PLN	1032.00 PLN 1269.36 PLN
Współpraca	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX / PYRONIX Enforcer
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Obsługa	1 szt. - wejście alarmowe NC
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przetwornik	...	1/2.8 " CMOS	...
Pasma częstotliwości	868 MHz
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Obsługa audio	36 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	800 m @ ≤ 10 kbit/s
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Wyjście sabotażowe	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, 960 x 576 - 960H PAL	...
USB	1 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 6 TB SATA

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Inteligentne wykrywanie zakłóceń • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy : Czerwony / Zielony
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 110 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy) 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...
SAP Code	302401243
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI 	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P, ONVIF 2.4, Private
CZUJKA PIR	...	✓	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Rodzaj czujnika	...	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Kąt detekcji / zasięg detekcji	...	110 ° / 15 m	...
Zalecana wysokość montażu	...	2.2 ... 2.5 m	...
Odporność na zwierzęta	...	—	...
Regulacja czułości	...	—	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie nagrań : 3 @ 4000 x 3000, 15 kl/s 4 @ 3840 x 2160, 25 kl/s 6 @ 2592 x 1944, 25 kl/s 8 @ 2688 x 1520, 25 kl/s 10 @ 2304 x 1296, 25 kl/s 16 @ 1920 x 1080, 25 kl/s
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Połączenie funkcji detekcji ruchu kamery z czujką PIR pozwala uzyskać bardzo wysoką odporność na fałszywe alarmy • Sygnalizacja alarmu - Dioda LED, Kolor: biały + Syrena alarmowa • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli 	...
Przepływność (bitrate)	300 Mb/s
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Zastosowanie	...	Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 55 °C
ONVIF	✓
Pobór mocy	...	≤ 5.5 W	...

Obudowa	...	Compact - Plastikowa + Uchwyt - Aluminium - malowanie proszkowe	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Kolor	...	Grafitowy + Czarny	...
Domyślny adres IP	192.168.1.88
Klasa szczelności	...	IP67	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	0 / 1	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	Bateria : CR123A 3 V (w komplecie)	12 V DC / 460 mA	12 V DC / 4 A
Waga	0.04 kg	0.41 kg	1.28 kg
Wymiary	84 x 25 x 21 mm	145 x 78 x 146 mm	310 x 305 x 47 mm
Obsługiwane języki	...	angielski	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	APTI
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata