





	KORYTO KABLOWE PROSTE IE-638119 16x16 SAMOPRZYLEPNE LEGRAND	KAMERA IP IPC-HDW541TM-ASE-0280B - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	SWITCH POE IP-5-11-L2 5- PORTOWY ATTE	ZASILACZ UPS AT- UPS3000RT/3-RACK 3000 VA EAST
				
	9.20 PLN 11.32 PLN	1303.00 PLN 1602.69 PLN	529.00 PLN 650.67 PLN	3601.73 PLN 4430.13 PLN
Standard	...	TCP/IP
Szerokość	16 mm
Typ zasilacza	Online
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wysokość	16 mm
Moc czynna	2700 W
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Długość	2000 mm
Moc pozorna	3000 VA
Materiał wykonania	PVC
Napięcie wejściowe	230 V AC ± 25 %
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Porty LAN	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE	...
Temperatura pracy	15 °C ... 60 °C
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 5 % (czysta sinusoida)
Klasa odporności mechanicznej	IK06
Zarządzanie	—	...
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz
Diody LED	Power, LAN	...
Regulacja napięcia	± 1 %
Regulacja częstotliwości	—
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE	...
Czas przełączenia	4 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.
Akumulator	8 x 12V/9Ah
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 102 ° (dane producenta) • 96 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Maksymalna moc wyjściowa	• 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Port LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6 Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx 50 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> 120 minut @ 200 W, 60 minut @ 400 W, 40 minut @ 600 W, 25 minut @ 800 W, 20 minut @ 1000 W, 12.5 minuty @ 1200 W, 9 minut @ 1600 W, 7.5 minuty @ 1800 W, 6.5 minuty @ 2000 W, 5 minut @ 2400 W, 4 minuty @ 2700 W
Liczba wyjść	6 szt. IEC-320 C13
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> Bezpiecznik topikowy Przeciwprzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Wyłącznik EPO (Emergency power off) Filtr Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, Sygnalizacja dźwiękowa
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x SNMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	18.06
Wybrane cechy	Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną	...	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5) Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 10 x M16 + 1 x M20 Klasa szczelności : IP56 	<ul style="list-style-type: none"> Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Współpraca z agregatami prądotwórczymi Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność Automatyczny system diagnostyki UPS Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. Port komunikacyjny USB/RS-232

Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy	2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 0 – 90 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, wykrywanie zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 600 mA 	190 ... 260 V AC - zaciski kablowe	...
Pobór mocy	...	< 7.2 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP40	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.17 kg	0.54 kg	1.02 kg	38.4 kg
Wymiary	...	Ø 106 x 94 mm	248 x 198 x 96 mm	2 szt. : 440 x 85 x 468 mm RACK 19", 2U
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	LEGRAND	DAHUA	ATTE	EAST
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00