

	KABEL KONCENTRYCZNY RF-7 50 Ω	ZEWNĘTRZNY REFLEKTOR PODCZERWIENI IRL-60/90	MULTISWITCH TMS-9/8S 9 WEJŚĆ / 8 WYJŚĆ TRIAX	GNIAZDO ŁADOWANIA SANTRA/4108-19/EPN USB 5 V DC / 3.4 A Elektro-Plast
				
	8.11 PLN 9.98 PLN	126.40 PLN 155.47 PLN	421.87 PLN 518.90 PLN	109.58 PLN 134.78 PLN
Zasięg	...	60 m	...	...
Kąt świecenia	...	90 °	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	250 V AC / 50 Hz
Wyłącznik zmierzchowy	...	✓	...	...
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...	...	...
Zasilanie USB	...	...	...	5 V DC / 3.4 A (łącznie)
Zaciski kablowe	...	...	...	zaciski skręcane
Żył wewnętrzna	Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm - Linka Cu	...	...	...
Długość fali optycznej	...	850 nm	...	...
Dielektryk	Ø 5 mm - PE spieniony	...	...	...
Typ gniazda	...	...	...	• 2 szt. USB-A, • 1 szt. USB-C
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 70 °C	...	...
Ekran	Dwustronna folia - Cu/PET/Cu	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	Podtynkowe, Seria produktów Santra
Wejścia	...	...	• 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktywne / 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne, • 8 x 950 MHz ... 2200 MHz	...
Oplot	80 % Cu	...	...	...
Montaż	...	...	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Impedancja	50 Ω	...	...	...
Klasa szczelności	...	IP65	...	IP20
Wyjścia	...	...	8 x 47 ... 2200 MHz	...
Obudowa	...	Aluminium	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	...	...	0 dB	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE - Czarny	...	...	...
Kolor	...	...	...	Czarny
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla)	...	...	0 ... 5 dB	...

Wybrane cechy	• niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz • Temperatura pracy : -30 °C ... 70 °C	...	...	Sprawność : 85 %
Separacja	...	...	• Interpolaryzacyjna H/V : 30 dB • Między wejściami SAT/TV : 30 dB • Wyjść : 30 dB - SAT • Wyjść : 25 dB - TV	...
Tłumienie odbić	...	...	Wejście TV : > 10 dB Wejście SAT : > 10 dB Wyjścia : > 10 dB	...
Maksymalny poziom wyjściowy SAT	...	...	100 dBμV (-35dB IMD3)	...
Maksymalny poziom wyjściowy TV	...	...	90 dBμV (-60dB IMD3)	...
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	2 dB @ 10 MHz 6.4 dB @ 100 MHz 9.1 dB @ 200 MHz 14.1 dB @ 500 MHz 20.9 dB @ 800 MHz 25.9 dB @ 1 GHz 31 dB @ 1.5 GHz 35 dB @ 2 GHz 39 dB @ 2.5 GHz	...	...	...
Sygnały przełączające	...	...	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0	...
Zasilanie konwertera	...	...	max. 1000 mA	...
Zasilanie przedwzmacniaczy	...	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1.67 A (brak zasilacza w zestawie)	180 ... 264 V AC	...
Waga	...	0.806 kg	0.81 kg	0.084 kg
Wymiary	...	180 x 140 x 94	270 x 142 x 64 mm	71 x 71 x 43 mm
Producent / Marka	...	...	TRIAX	Elektro-Plast Nasielsk
Maksymalna moc transmitowana	3.27 kW @ 10 MHz 1.025 kW @ 100 MHz 0.693 kW @ 200 MHz 0.452 kW @ 500 MHz 0.310 kW @ 800 MHz 0.253 kW @ 1 GHz 0.219 kW @ 1.5 GHz 0.195 kW @ 2 GHz 0.175 kW @ 2.5 GHz	...	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	6 lat	7 lat

