

	KLUCZ SPRZĘTOWY RUD-6-LKY ROGER	REJESTRATOR IP NVR2108-8P-4KS3 8 KANAŁÓW, 8 PoE DAHUA
		
	92.23 AUD 113.44 AUD	378.54 AUD 465.60 AUD
Standard	...	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	max. 144 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 20 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Register
ONVIF	...	22.12
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777

RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB	...	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • sabotaż wideo <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Switch PoE	...	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	72 W
Zasilanie	5 V DC - z portu USB	53 V DC / 1.81 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	5 ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.02 kg	0.65 kg
Wymiary	88 x 30.5 x 14.5 mm	270 x 206 x 46 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	ROGER	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata