



| | ZASILACZ UPS AT-UPS1500S-LCD 1500 VA EAST | ROZGAŁĘŹNIK TV/SAT SDQ-908 TERRA |
|---------------------------------------|---|--|
| |  |  |
| | 986.62 PLN 1213.54 PLN | 657.23 PLN 808.39 PLN |
| Liczba wejść | ... | 9 szt. |
| Moc czynna | 1200 W | ... |
| Moc pozorna | 1500 VA | ... |
| Napięcie wejściowe | 230 V AC \pm 25 % | ... |
| Częstotliwość wejściowa | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie) | ... |
| Napięcie wyjściowe | 230 V AC \pm 10 % (czysta sinusoida) | ... |
| Zakres częstotliwości | ... | • 950 ... 2400 MHz - SAT, • 5 ... 862 MHz - RTV |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz \pm 1 % | ... |
| Regulacja napięcia | — | ... |
| Regulacja częstotliwości | — | ... |
| Tłumienie przyłączenia | ... | • 8 dB - SAT • 8 dB - RTV |
| Czas przełączenia | \leq 10 ms | ... |
| Separacja między wyjściami | ... | 30 dB |
| Czas ładowania (do poziomu 90%) | 8 godz. | ... |
| Przejście stałoprądowe | ... | max. 2 A |
| Akumulator | 2 szt. - 12V/9Ah | ... |
| Temperatura pracy | ... | -20 °C ... 50 °C |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze | <ul style="list-style-type: none"> • 83 minuty @ 100 W, • 42 minuty @ 200 W, • 20 minut @ 300 W, • 9 minut @ 500 W, • 4 minuty @ 800 W, • 1.5 minuty @ 1000 W, • 1 minuta @ 1200 W | ... |
| Liczba wyjść | 3 szt. - 2 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x IEC C13 | 36 szt. |
| Oprogramowanie zarządzające | UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux) | ... |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Zabezpieczenia | <ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe - RJ45 • Filtr Ethernet • Ochrona przed przeładowaniem • ochrona przed rozładowaniem • Filtracja napięcia wyjściowego • Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI | ... |
| Sygnalizacja stanu pracy | <ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Diody LED, • Sygnalizacja dźwiękowa | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora • Automatyczny regulator napięcia AVR • Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia • funkcja autodiagnostyki • 2 x RJ45 - Wejście / Wyjście • Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie) • Konfigurowalny alarm • Wbudowany filtr EMI, RFI • Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC) | <ul style="list-style-type: none"> • Rozgałęźnik 8 torów SAT + RTV naziemnej • Odlewany metalowy korpus zapewnia skuteczne ekranowanie i wysoką odporność mechaniczną |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Przeznaczenie | <ul style="list-style-type: none"> • sieć, serwery, stacje robocze • systemy monitoringu • mniejsze serwery, rejestratory, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne, itp. | ... |
| Typ obudowy | Tower | ... |
| Temperatura pracy / wilgotność względna | 5 °C ... 40 °C / ≤ 93 % | ... |
| Waga | 13.7 kg | 1.5 kg |
| Wymiary | 350 x 143 x 215 mm | 267 x 135 x 51 mm |
| Producent / Marka | EAST | TERRA |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |