

Kod: ZS600A

## CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z PAMIĘCIĄ **ZS600A** VIDOS

Netto: **590.00 PLN** Brutto: **725.70 PLN**

Zewnętrzny, autonomiczny czytnik RFID.

Urządzenie umożliwia otwieranie wejścia przy pomocy karty zbliżeniowej lub breloka. Obsługa dwóch stref pozwala na sterowanie dwoma niezależnymi wejściami (np. furtka + brama). Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia przycisku wyjściowego oraz optycznego czujnika alarmowego. Do pełnego programowania wymagany jest pilot IR PL12 (brak w zestawie).

Montaż podtynkowy. Montaż natynkowy jest możliwy z osłoną D600B1.



### SPECYFIKACJA

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa kart:                               | Unique EM 125kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasięg odczytu kart:                        | max. 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Praca autonomiczna:                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wbudowana klawiatura:                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przycisk dzwonka:                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyjście sabotażowe:                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie:                                  | 12 ... 15 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalny pobór prądu:                     | 150 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obciążalność styków przekaźnika:            | 1 A / 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wybrane cechy:                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Liczba wyjść przekaźnikowych : 2</li><li>• Możliwość zaprogramowania do 1010 kart użytkowników</li><li>• Obsługa 2 stref, np. furtka + brama automatyczna</li><li>• Przekaznik do sterowania np.: elektrozaczepem lub zwrą elektromagnetyczną</li><li>• Optyczny czujnik antysabotażowy</li><li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li><li>• Wbudowany watchdog</li><li>• Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla</li><li>• Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)</li><li>• Obsługa rygli rewersyjnych</li></ul> |
| Temperatura pracy:                          | -20 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | < 95 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Klasa szczelności: | IP65                                                  |
| Obudowa:           | Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wandaloodporna |
| Kolor:             | Srebrny                                               |
| Waga:              | 0.35 kg                                               |
| Wymiary:           | 110 x 100 x 40 mm                                     |
| Producent / Marka: | VIDOS                                                 |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>                                         |

## PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



Widok po zdjęciu obudowy:



Opis złączy:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|