

Kod: APTI-NX0401-S31

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX0401-S31** 4 KANAŁY

Rejestrator cyfrowy APTI-NX0401-S31 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080, - CVBS : 960 x 576, - IP : 1080p - 1920 x 1080
Regulacja prędkości zapisu:	1080p IP @ 1 ... 25 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N + 4 x IP @ 1080p 9 x IP @ 1080p Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)



KARTA KATALOGOWA

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 1 kamery
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
USB:	2 szt. USB 2.0
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP PRO , Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP PRO , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP:	• 192.168.1.168 • 192.168.1.88 W zależności od wersji firmware
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Biały
Waga:	0.58 kg
Wymiary:	220 x 219 x 53 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata