

Kod: APD-200-PET

BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR **APD-200-PET** ABAX/ABAX2 SATEL

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez system przestrzeni. Dzięki odporności na zwierzęta, APD-200-PET może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania. APD-200-PET współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.



Współpraca:	ABAX/ABAX2
Zakres częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 500 m - ABAX
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	83 ° / 16 x 14 m
Odporność na zwierzęta:	≤ 20 kg
Zasilanie:	CR123A 3 V
Żywotność baterii:	~ 2 lata
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Wybrane cechy:	• Typ czujki: poczwórny pyroelement • wysokiej jakości tor podczerwieni • kontrola stanu baterii • Uniwersalny uchwyt, ułatwiający montaż czujki zarówno na ścianie jak i na suficie • Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Zdalna konfiguracja

Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Zgodność z normami:	EN 50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	62 x 137 x 42 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata
Typ czujki poczwórny pyroelement:	