

Kod: DSC-LC-103

CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR **DSC-LC-103**

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy. Dzięki odporności na zwierzęta, DSC-LC-103 może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe. Czujka może mieć również włączoną funkcję antymaskingu.



Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2,4 m
Zasięg:	max. 12 x 17 m
Kąt detekcji:	85 °
Regulacja czułości:	Osobna regulacja czułości dla każdego z czujników - Ustawiane przełącznikami DIP
Wyjście alarmowe:	NC
Wyjście sabotażowe:	✓
Sygnalizacja LED:	Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia
Pasmo częstotliwości mikrofal:	10.525 GHz
Odporność na zwierzęta:	≤ 25 kg
Funkcja antymaskingu:	✓

Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	<ul style="list-style-type: none">• 100 mA / 28 V DC - Wyjście przekaźnikowe• 100 mA / 28 V DC - Wyjście antymaskingu• 100 mA / 28 V DC - Antysabotażowe
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN 50131-2-4 Grade 2
Zasilanie:	9.6 ... 16 V DC / 25 mA (max)
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	118 x 63 x 41 mm
Producent / Marka:	DSC
Gwarancja:	2 lata