

Kod: DS-PWA32-NGT

ZESTAW ALARMOWY **DS-PWA32-NGT** Hikvision

Zestaw alarmowy DS-PWA32-NGT jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących prostego i niezawodnego systemu z rozbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi do zabezpieczania małych obiektów, takich jak mieszkania, kioski, butiki czy punkty usługowe.

W skład zestawu wchodzi: bezprzewodowy panel sterowania "DS-PWA32-HGR", czujka ruchu "DS-PD2-P10P-W", kontaktron "DS-PD1-MC-WWS", oraz breloki "DS-PTS-MF" - 5 szt.



Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 32 szt.
Partycje:	1 szt.
Czujki PIR w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontaktron w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Obsługa kart/breloków RFID:	max. 12 szt. W zestawie : 5 szt.
Obudowa w komplecie:	✓
Klawiatura w komplecie:	—
Timery:	—
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych:	max. 2 szt. (brak w zestawie)
Liczba obsługiwanych pilotów:	max. 8 szt. (brak w zestawie)
Użytkownicy + administratorzy:	13 (11 + 2)
Ekspander w komplecie :	—
Komunikacja bezprzewodowa:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 800 (otwarta przestrzeń)
Wbudowane moduły:	• Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz • LAN, 10/100Mb • Moduł GPRS - Obsługuje wiadomości typu push, powiadomienia tekstowe SMS, i powiadomienia audio za pośrednictwem telefonu
Akumulator wewnętrzny:	3.8 V / 4520 mAh - Akumulator Li-Ion
Dostęp z komputera PC:	aplikacja iVMS-4200

Dostęp z telefonu komórkowego:	✓
Zasilanie:	5 V DC (zasilacz w komplecie)
Wybrane funkcje:	• Obsługa dwukierunkowej komunikacji zdarzeń alarmowych i innych sygnałów przez sieć LAN, Wi-Fi, GPRS z wykorzystaniem kanału głównego i zapasowego • Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email • Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania • Zgodność z protokołem SIA-Contact ID
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	155 x 155 x 35 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski

KONTAKTRON:

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 800 m
Wejścia alarmowe:	—
Bateria:	1 x 3 V CR123A - w zestawie
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Klasa środowiskowa:	Stopień 2
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	• 105 x 27 x 26 mm - Transmitter • 50 x 15 x 14 mm - magnes

CZUJKA PIR:

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Zakres częstotliwości:	868 MHz protokół Pyronix
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 800 m (otwarta przestrzeń)
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg detekcji / kąt wiązki:	10 m / 85 °
Regulacja czułości:	Automatyczna
Odporność na zwierzęta:	≤ 24 kg
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓

Wyjście alarmowe:	Komunikacja bezprzewodowa
Zasilanie:	1 x 3 V CR123A
Żywotność baterii:	~ 2 lata
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.13 kg
Wymiary:	68 x 106 x 50 mm

BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID:

Standard:	13.56 MHz S50 : 14.1 ... 14.4 MHz
W zestawie:	5 szt.
Waga:	0.005 kg
Wymiary:	26 x 50 x 4 mm

Dane ogólne:

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401170
Gwarancja:	3 lata