

Kod: VERSA-KWRL2/IT

BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA Z RFID **VERSA-KWRL2/IT** ABAX/ABAX2 SATEL

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX/ABAX2.

Manipulator VERSA-KWRL2/IT przeznaczony jest do obsługi i programowania central alarmowych z serii VERSA. Wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe sprawia, że korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

Manipulator zasilany jest z baterii (w zestawie) i komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji radiowej (komunikacja dwukierunkowa).



Współpraca:	ABAX/ABAX2
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	• ≤ 800 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 800 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 800 m - ABAX @ ACU-120, • ≤ 400 m - ABAX @ ACU-270
Wybrane funkcje:	• Wbudowany czytnik zbliżeniowy • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Zasilanie:	2 x CR123A (w komplecie)
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	139 x 124 x 26 mm
Producent / Marka:	SATEL



KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:

2 lata