

Kod: IDS-7204HUHI-M1/S/A(C)/4A+4/1ALM

## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **IDS-7204HUHI-M1/S/A(C)/4A+4/1ALM** 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HUHI-M1/S/A(C)/4A+4/1ALM z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Standard:                | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP                      |
| Wejścia wideo:           | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS              |
| Wyjścia wideo:           | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA<br>1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
| Wejścia audio:           | 4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer            |
| Wyjścia audio:           | 1 szt. CINCH                                           |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczości zapisanego obrazu:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI :<br/>8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tylko 1 CH ,<br/>8M-N - 1920 x 2160 tylko 2,3,4 CH ,<br/>5 Mpx - 2560 x 1944 ,<br/>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>3 Mpx - 1920 x 1536 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• AHD :<br/>5 Mpx - 2560 x 1944 ,<br/>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• HD-CVI :<br/>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• PAL :<br/>960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP :<br/>max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul> |
| Regulacja prędkości zapisu:             | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s<br>8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s<br>8M-N @ 1 ... 15 kl/s<br>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s<br>4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s<br>3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s<br>1080p @ 1 ... 25 kl/s<br>720p @ 1 ... 25 kl/s<br>960H @ 1 ... 25 kl/s<br>do przydziału na każdy kanał                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tryby pracy:                            | 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 10 TB SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interfejs sieciowy:                     | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przepływność (bitrate):                 | 32 ... 10240 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcje sieciowe:                       | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protokoły sieciowe:                     | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Domyślny adres IP:                      | DHCP lub 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty dostępu przez www:              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  | 554 RTSP, 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port ONVIF:                           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RTSP URL:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny</li> <li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy</li> </ul>                                                                                            |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:           | 4 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Detekcja ruchu:                       | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB:                                  | 2 x USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługa myszą:                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pilot IR w zestawie:                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wybrane funkcje:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVR z serii AcuSense</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, technologia Deep Learning</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> </ul> |
| Zasilanie:                            | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor:                                | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:                                 | 1.19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary:                              | 315 x 250 x 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane języki:                   | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski                                                                                                                      |
| Producent / Marka:                    | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SAP Code:                             | 300226972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja:                            | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |