

Kod: FH-3001R

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **FH-3001R** 2500 W Honda GX 200 FOGO

Agregat prądowy o rozruchu ręcznym idealnie sprawdza się przy zasilaniu awaryjnym: w domu, w biurze, na kempingach, w urządzeniach przemysłowych, a także na łódkach i jachtach. Zastosowany w agregacie silnik marki Honda zapewnia dużą niezawodność oraz wysoką wydajność pracy.

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.

Agregat jest wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia AVR, pozwalający w dużym stopniu wyeliminować niekorzystne wahania napięcia.



Moc nominalna:	2500 W
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	2 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltomierz:	—
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia:	AVR
Wyjście 12V DC:	—
Moc silnika:	5.8 KM
Pojemność skokowa silnika:	196 cm ³
Typ silnika:	Honda GX 200 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Ręczny
Poziom hałas w czasie pracy:	96 dB
Średnie spalanie:	1.4 l/h
Pojemność zbiornika paliwa:	3.1 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	—
Waga:	36.5 kg
Wymiary:	580 x 395 x 405 mm



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	FOGO
Gwarancja:	3 lata - Warunkiem jest prowadzenie co roku płatnej obsługi serwisowej - przegląd gwarancyjny w autoryzowanych serwisach Honda lub FOGO, w przeciwnym wypadku 12 miesięcy