

Kod: NVR4816-16P-4KS2

## REJESTRATOR IP **NVR4816-16P-4KS2** 16 KANAŁÓW DAHUA



|   |   |
|---|---|
| Standard:                               | TCP/IP  |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px   |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA   |
| Obsługa audio:                          | 16 Kanałów - Audio z kamer  |
| Wejścia audio:                          | 1 szt. CINCH - Mikrofon   |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. - CINCH  |
| Metoda kompresji obrazu:                | H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264   |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 8 x 10 TB SATA, HDD Mode Single   |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram   |
| Protokoły sieciowe:                     | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, Alarm Server, FTP, SNMP, IP Search, P2P, ONVIF  |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)   |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 1080p   |
| Przepływność (bitrate):                 | max. 200 Mb/s (łącznie)   |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br><br>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |



# KARTA KATALOGOWA

|  |  |
|--|--|
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.108  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777  |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -<br>Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 -<br>Strumień pomocniczy   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:            | 16 szt. / 4 szt.   |
| USB:                                   | 2 x USB 2.0<br>1 x USB 3.0   |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:    | Port RS-485 - Dużo protokołów<br>Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)   |
| Detekcja ruchu:                        | ✓  |
| Wybrane funkcje:                       | Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych,</li><li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów,</li><li>• detekcja twarzy,</li><li>• liczenie ludzi,</li><li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu,</li><li>• Interfejs RS-232</li></ul> |
| Obsługa myszą:                         | ✓  |
| Pilot IR w zestawie:                   | —  |
| Switch PoE:                            | Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at), 150 W (łącznie)  |
| Zasilanie:                             | 230 V AC   |
| Waga:                                  | 6.9 kg   |
| Wymiary:                               | 440 x 450 x 94 mm  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski  |
| Producent / Marka:                     | DAHUA  |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>  |