

Kod: FH-8000TR

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **FH-8000TR** 3500 W / 7000 VA Honda GX 390 FOGO

Agregat prądotwórczy o rozruchu ręcznym wykorzystywany jako źródło zasilania w przypadku zaniku energii w sieci lub jako zastępcze źródło prądu na placu budowy, działce, w domu lub w warsztacie. Zastosowany w agregacie silnik marki Honda zapewnia dużą niezawodność oraz wysoką wydajność pracy.

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.

Agregat jest wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia AVR, pozwalający w dużym stopniu wyeliminować niekorzystne wahania napięcia.

Zbiornik paliwa o pojemności 45 l pozwala na długi czas nieprzerwanej pracy.



Moc nominalna:	3500 W - Instalacja jednofazowa / 7000 VA @ 0.8 (cosφ) - Instalacja trójfazowa
Napięcie wyjściowe:	• 230 V AC, • 400 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	• 1 szt. - jednofazowe 16 A (max), • 1 szt. - trójfazowe 16 A (max)
Wbudowany woltomierz:	—
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia:	AVR
Wyjście 12V DC:	—
Pojemność skokowa silnika:	389 cm ³
Typ silnika:	Honda GX 390 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy:	96 dB
Średnie spalanie:	2.7 l/h - 75 % mocy

Pojemność zbiornika paliwa:	45 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓
Wybrane cechy:	• Czas pracy przy pełnym zbiorniku paliwa : 16.7 h - 75 % mocy, • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju, • Zabezpieczenie przeciążeniowe, • Tłumik z przyłączem węża do spalin
Kolor:	Biały + Czarny
Waga:	86.1 kg
Wymiary:	790 x 580 x 650 mm
Producent / Marka:	FOGO
Gwarancja:	3 lata - Warunkiem jest prowadzenie co roku płatnej obsługi serwisowej - przegląd gwarancyjny w autoryzowanych serwisach Honda lub FOGO, w przeciwnym wypadku 12 miesięcy