

Kod: DY-3500

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY **DY-3500** 2500 W Dynamo

Agregat prądowórczy o rozruchu ręcznym idealnie sprawdza się przy zasilaniu awaryjnym: w domu, w biurze, na kempingach, w urządzeniach przemysłowych, a także na łódkach i jachtach. Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniają tłumienie drgań i zminimalizowanie hałasu.

Agregat jest wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia AVR, pozwalający w dużym stopniu wyeliminować niekorzystne wahania napięcia.

Uwaga! Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej 24/7. W przypadku długotrwałej pracy agregatu nie należy go obciążać więcej niż 75% mocy nominalnej.



Moc nominalna:	<ul style="list-style-type: none"> • 2500 W (dane producenta), • 2450 W (nasze testy)
Moc maksymalna:	2800 W
Napięcie wyjściowe:	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych:	1 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltomierz:	✓
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Stabilizacja napięcia:	AVR
Pomiar częstotliwości w Hz:	✓
Pomiar liczby motogodzin:	✓
Wyjście 12V DC:	✓
Uzwojenia alternatora:	Miedź
Moc silnika:	7 KM
Pojemność skokowa silnika:	210 cm ³
Typ silnika:	170F, 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika:	Ręczny

Poziom hałas w czasie pracy:	<ul style="list-style-type: none">• 92 dB (dane producenta),• 89 dB (nasze testy)
Średnie spalanie:	1.2 l/h
Pojemność zbiornika paliwa:	15 l
Wskaźnik poziomu paliwa:	✓
Kolor:	Żółty + Czarny
Waga:	39.3 kg
Wymiary:	590 x 430 x 495 mm
Producent / Marka:	Dynamo
Gwarancja:	2 lata