

Kod: DEE1010B-S2

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY **DEE1010B-S2** DAHUA

Moduł DEE1010B-S2 pozwala zwiększyć możliwości wideodomofonu o kontrolę nad kolejnymi drzwiami lub bramą. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą interfejsu RS-485. Wbudowane wyjście przełącznikowe umożliwia sterowanie dowolnym urządzeniem NO / NC. Wyjście załączane jest za pomocą wideodomofonu lub telefonu komórkowego (aplikacja DMSS).



Współpraca:	• Współpraca z systemami kontroli dostępu DAHUA, • Dedykowany do wideodomofonów DAHUA
Liczba wyjść przełącznikowych:	1 x
Wyjścia:	• 1 x NO / NC, • 1 x Przycisk wyjścia, • 1 x Kontakttron , • 2 x RS-485
Interfejs:	RS-485, Skrętka komputerowa - para przewodów
Wybrane funkcje:	• Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia • Przełącznik do sterowania np.: elektrozaczepem lub zwrą elektromagnetyczną
Sygnalizacja stanu pracy:	3 x Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy
Zasilanie:	12 V DC / 1 A
Pobór mocy:	$\leq 0.9 \text{ W}$ (tryb czuwania) $\leq 1.0 \text{ W}$ (praca)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 95 %
Waga:	0.09 kg



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	59 x 50 x 21 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata