

Kod: BCS-L-NVR3204-A-4K-16P-AI

REJESTRATOR IP **BCS-L-NVR3204-A-4K-16P-AI** 32 KANAŁY, 16 PoE +eSATA BCS Line

Rejestrator cyfrowy BCS-L-NVR3204-A-4K-16P-AI to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP.



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 24 Mpx - 6000 x 4000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate):	max. 320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 4K UHD • Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, dostęp zdalny, aplikacja CMS • Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P

ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB:	2 szt. USB 3.0 1 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	✓
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Strefy prywatności • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Switch PoE:	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at) + ePoE + EoC Porty 1-8 wspierają ePoE & EoC
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	150 W
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 21.1 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	5 kg
Wymiary:	440 x 413 x 76 mm, RACK 19", 1.5U



KARTA KATALOGOWA

Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata