

Kod: NVR302-32E2-IQ

REJESTRATOR IP **NVR302-32E2-IQ** 32 KANAŁY UNIVIEW

Rejestrator cyfrowy NVR302-32E2-IQ to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP.



| | |
|---|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | <ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
| Przepływność (bitrate): | max. 320 Mb/s |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 8 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów |
| Interfejs sieciowy: | 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS |
| ONVIF: | ✓ |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.30 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView |



KARTA KATALOGOWA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Porty dostępu przez www: | 80, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |
| USB: | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
| Porty szeregowo: | RS-485 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 8 / 2 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | <ul style="list-style-type: none">• Kamery PTZ Uniview• Sterowanie RS-485 |
| Detekcja ruchu: | ✓ |
| Inteligentna analiza obrazu: | ✓ |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none">• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów |
| Obsługa myszą: | ✓ |
| Pilot IR w zestawie: | — |
| Switch PoE: | — |
| Zasilanie: | 12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | max. 12 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 1.77 kg |
| Wymiary: | 380 x 322 x 53 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski |
| Producent / Marka: | UNIVIEW |
| Gwarancja: | 3 lata |