

Kod: KONW/QUATRO-INVERTO

## KONWERTER TV-SAT **KONW/QUATRO-INVERTO**

Konwerter Quatro (do multiswitchy).



Typ:	QUATRO
Częstotliwość wejściowa:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10.7 GHz ... 11.7 GHz</li><li>• 11.7 GHz ... 12.75 GHz</li></ul>
Częstotliwość wyjściowa:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 950 - 1950 MHz</li><li>• 1100 - 2150 MHz</li></ul>
Częstotliwość oscylatora:	9.75 GHz / 10.6 GHz
Współczynnik szumów:	0.3 dB
Liczba wyjść:	4 szt. Gniazdo F
Impedancja wyjściowa:	75 $\Omega$
Przełącznik LNB:	—
Wzmocnienie :	55 dB
Przełączenia polaryzacji H/V:	13 / 18 V
Przełączenia pasm:	22 kHz
Sugerowana wielkość czaszy:	75 - 90 cm
Średnica uchwyty:	40 mm
Producent / Marka:	INVERTO
Waga:	0.304 kg
Wymiary:	155 x 110 x 60 mm
Gwarancja:	2 lata