

Kod: SPU-21-02

PRZEŁĄCZNIK **SPU-21-02** DiSEqC 2.0 AXING

Przełącznik pozwala tunerowi satelitarnemu na odbiór programów z 2 pozycji satelitarnych (np. Astry i Hot Birda). Montaż przełącznika możliwy jest zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Przełącznik współpracuje z większością produkowanych obecnie cyfrowych tunerów satelitarnych posiadających generator DiSEqC.



Zakres częstotliwości SAT:	950 MHz ... 2200 MHz
Tłumienie:	4 dB
Separacja między wejściami:	≥ 20 dB
Przenoszone napięcie:	✓
DiSEqC:	2.0
Liczba wejść:	2 szt.
Liczba wyjść:	1 szt.
Typ złącz:	Złącza typu F
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.096 kg
Wymiary:	118 x 68 x 28 mm
Producent / Marka:	AXING
Gwarancja:	2 lata