

Kod: UT-18D

WSKAŹNIK NAPIĘCIA I KOLEJNOŚCI FAZ **UT-18D** UNI-T

Miernik UT-18D pozwala na pomiar napięć AC, DC z zakresu 12 ... 690V. Pomiar wykonywany jest automatycznie po zetknięciu sond z punktami pomiaru. Urządzenie samoczynnie dobiera odpowiedni zakres pomiarowy oraz informuje o nim użytkownika za pomocą diod umieszczonych ponad wyświetlaczem.

Poza pomiarem napięcia, urządzenie umożliwia sprawdzenie ciągłości obwodu oraz pomiar przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma fazami zasilania.

Uwaga! Maksymalny czas trwania pomiaru wynosi 30 s. Po tym czasie, przed wykonaniem następnego pomiaru należy odczekać ok. 4 min.



Wyświetlacz LCD:	✓
Pomiar napięcia DC:	$6\text{ V} \pm (1.5\% + 1) @ 1\text{ V}$, $12\text{ V} \pm (1.5\% + 2) @ 1\text{ V}$, $24\text{ V} \pm (1.5\% + 2) @ 1\text{ V}$, $50\text{ V} \pm (1.5\% + 3) @ 1\text{ V}$, $120\text{ V} \pm (1.5\% + 4) @ 1\text{ V}$, $230\text{ V} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ V}$, $400\text{ V} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ V}$, $690\text{ V} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$6\text{ V} \pm (1.5\% + 1) @ 1\text{ V}$, $12\text{ V} \pm (1.5\% + 2) @ 1\text{ V}$, $24\text{ V} \pm (1.5\% + 2) @ 1\text{ V}$, $50\text{ V} \pm (1.5\% + 3) @ 1\text{ V}$, $120\text{ V} \pm (1.5\% + 4) @ 1\text{ V}$, $230\text{ V} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ V}$, $400\text{ V} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ V}$, $690\text{ V} \pm (1.5\% + 5) @ 1\text{ V}$
Detekcja kolejności faz:	✓
Detekcja polaryzacji napięcia DC:	✓
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	0 ... 100 kΩ
Pomiar rezystancji:	—
Pomiar częstotliwości:	40 Hz ... 400 Hz $\pm (3\% + 5) @ 1\text{ Hz}$
Test RCD (test wyłącznika różnicowo-prądowego):	✓

Wybrane cechy:	• Sygnalizacja dźwiękowa • Wskaźnik przekroczenia napięcia • Wskaźnik niskiego poziomu baterii • Wbudowana latarka • Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	270 x 85 x 31 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata