

Kod: DS-PDCL12-EG2-WE

## BEZPRZEWODOWA CZUJKA SUFITOWA PIR AX PRO **DS-PDCL12-EG2-WE** Hikvision

Cyfrowy pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego.

DS-PDCL12-EG2-WE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO.



Współpraca:	HIKVISION AX PRO
Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	poczwórny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg:	max. 12 m / 360 ° z wysokości 2.4 m obszar Ø 8 m z wysokości 4 m obszar Ø 12 m
Regulacja czułości:	Auto, poziom niski
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m ... 4 m
Zakres częstotliwości:	868 MHz - Tri-X Wireless
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Sygnalizacja alarmu:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dioda LED : Kolor - niebieski,</li><li>• Sygnał do centrali alarmowej</li></ul>
Autodiagnostyka:	—
Funkcja prealarmu:	—

Odporność na zwierzęta:	—
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D</li><li>• Wskaźnik sygnału</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa</li><li>• Szyfrowanie danych AES-128</li><li>• Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</li><li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li><li>• Zdalne zarządzanie</li></ul>
Zasilanie:	1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Pobór prądu:	max. 81 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.108 kg
Wymiary:	Ø 101 x 33 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300159
Gwarancja:	2 lata