

Kod: KONW/QUATRO-BLACK-FT

## KONWERTER TV-SAT **KONW/QUATRO-BLACK-FT** eXcellento

Konwerter Quatro (do multiswitchy).



Typ:	QUATRO
Częstotliwość wejściowa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.7 GHz ... 11.7 GHz</li> <li>• 11.7 GHz ... 12.75 GHz</li> </ul>
Częstotliwość wyjściowa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 950 - 1950 MHz</li> <li>• 1100 - 2150 MHz</li> </ul>
Częstotliwość oscylatora:	9.75 GHz / 10.6 GHz
Współczynnik szumów:	0.1 dB
Liczba wyjść:	4 szt. Gniazdo F ( VL, VH, HL, HH )
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Przełącznik LNB:	—
Wzmocnienie :	55 ... 65 dB
Przełączenia polaryzacji H/V:	11.5 ... 14.0 / 16.0 ... 19.0 V DC 11.5 ... 14.0 / 16.0 ... 19.0 V DC
Przełączenia pasm:	—
Średnica uchwytu:	40 mm
Waga:	0.148 kg
Wymiary:	90 x 65 x 114 mm
Producent / Marka:	Fte / eXcellento
Gwarancja:	2 lata