

Kod: FERG-ARIVA-255-COMBO-S/W

## TUNER CYFROWY HD COMBO DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 **FERG-ARIVA-255-COMBO-S/W** H.265/HEVC FERGUSON

FERG-ARIVA-255-COMBO-S/W to uniwersalny odbiornik oferujący dostęp zarówno do telewizji satelitarnej w standardzie DVB-S/S2, jak i naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w standardzie DVB-T/T2 oraz telewizji kablowej DVB-C. Dekoder jest kompatybilny ze standardem DVB-T2 kodowanym kodekiem H.265/HEVC 10bit - nową generacją transmisji telewizyjnej.

Analogowe złącze EURO/SCART umożliwia współpracę z telewizorami nieposiadającymi wejścia cyfrowego, np. telewizory kineskopowe. Korzystając ze złącza HDMI można dostarczyć do telewizora sygnał jakości HD. Wyjście optyczne cyfrowej fonii SPDIF TOSLINK umożliwia podłączenie tunera do zestawu kina domowego i odsłuch dźwięku wielokanałowego Dolby Digital Plus E-AC-3.

Urządzenie odtwarza zdjęcia, muzykę oraz filmy - zarówno w rozdzielczości SD, jak również w wysokiej rozdzielczości HD. Szeroka gama obsługiwanych formatów i kodeków zapewni bezproblemowe odtwarzanie większości plików multimedialnych. Port USB umożliwia nagrywanie materiałów wideo (PVR) na zewnętrznych nośnikach danych, takich jak dyski twarde HDD lub pamięci flash (pendrive). Złącze CA/CI umożliwia obsługę kart Pay TV oraz obsługę modułów CI.



Częstotliwość wejściowa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 ... 870 MHz @ DVB-T/T2, DVB-C,</li> <li>• 950 ... 2150 MHz @ DVB-S/S2</li> </ul>
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Czułość odbiornika:	-65 ... -25 dBm @ DVB-S/S2
Standard:	DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S / DVB-S2
Obsługiwane rozdzielczości:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Próbkowanie audio:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Demodulacja:	QPSK (SCPC, MCPC), 8PSK, 16APSK, 32APSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Prędkość symbolowa:	2 ... 90 MS/s
FEC:	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 dla DVB-S 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 dla DVB-S2
Format obrazu:	4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox
Dekoder audio:	MPEG-1 layer I, II, PCM downmix, MPEG-4 HE-AAC @ Level 4, IEC958 SPDIF
Dekoder wideo:	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4-10) MP/HP@L4.1/MPEG2 MP@HL, HEVC - H.265 - 10 bit
Formaty wideo:	Obsługa wielu formatów i kodeków

Obsługiwane formaty audio:	Obsługa wielu formatów i kodeków
Formaty zdjęć:	JPEG, BMP
HDCP:	✓
Złącza:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 1.4,</li> <li>• EURO (CVBS, RGB),</li> <li>• Gniazdo IEC,</li> <li>• Gniazdo "F" - LNB - 13 / 18 V max. 400 mA,</li> <li>• SPDIF TOSLINK,</li> <li>• 2 x USB 2.0,</li> <li>• Gniazdo RJ-45 - Nieaktywne,</li> <li>• Gniazdo DC 2.1/5.5mm - 12 V,</li> <li>• Złącze CA/CI</li> </ul>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265</li> <li>• Obsługa sygnału 10-bit color depth - 10-bitowa głębokość odcieni koloru</li> <li>• Full HD 1080p</li> <li>• Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p</li> <li>• Wyjście optyczne TOSLINK : Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (EAC-3)</li> <li>• Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekodery napięciem 5V.</li> <li>• Obsługa systemów DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS</li> <li>• Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 10bit</li> <li>• Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie, 5000 Kanałów</li> <li>• Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych - 32</li> <li>• Szybkie przełączanie kanałów</li> <li>• Edycja listy kanałów</li> <li>• Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio</li> <li>• PIP - Obraz w obrazie</li> <li>• Obsługa teletekstu i napisów ekranowych</li> <li>• Elektroniczny przewodnik po programach - EPG - 7 dni</li> <li>• Telegazeta</li> <li>• Odtwarzacz multimedialny</li> <li>• Timer - planowanie nagrywania</li> <li>• Funkcja PVR Ready</li> <li>• Funkcja Wi-Fi Ready : Dostęp do serwisów sieciowych</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez port USB</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Wyświetlacz LED - niebieski</li> <li>• Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim</li> <li>• Sterowanie HDMI</li> <li>• Automatyczne wyłączenie</li> <li>• Czytnik kart dla płatnych telewizji - wbudowany system CONAX</li> </ul>
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 18 W (praca) < 0.5 W (tryb czuwania)
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-5 °C ... 45 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	220 x 170 x 40 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, słowacki, włoski
Producent / Marka:	FERGUSON
Gwarancja:	2 lata