

Kod: ARA43-W2(868)

## BEZPRZEWODOWY REPEATER **ARA43-W2(868)** DAHUA

Bezprzewodowy repeater zapewniający dwukierunkową komunikację na częstotliwości 868 MHz. ARA43-W2(868) pozwala na wzmocnienie sygnału i zwiększenie zasięgu działania urządzeń bezprzewodowych Dahua.



Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA
Pasma częstotliwości:	868 MHz
Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 32
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	1600 m (otwarta przestrzeń)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja dwukierunkowa</li> <li>• Szyfrowanie danych AES-128</li> <li>• Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</li> <li>• Automatyczne, inteligentne parowanie</li> <li>• Pomiar siły i jakości sygnału</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez chmurę</li> </ul>
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Zasilanie awaryjne:	Bateria litowa
Czas podtrzymania baterii:	≤ 35 h
Obudowa:	Plastik
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	163 x 163 x 33 mm
Producent / Marka:	DAHUA



# KARTA KATALOGOWA

---

Gwarancja:	<b>3 lata</b>
------------	---------------