

Kod: ATLO-AC-AP96-V2

BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR **ATLO-AC-AP96-V2**



Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni.

Współpraca:	centrala alarmowa ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Zasilanie bateryjne:	3 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (w komplecie)
Zakres częstotliwości:	433 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≥ 80 m
Zalecana wysokość montażu:	2 ... 2.2 m

Kąt detekcji / zasięg detekcji:	110 ° / 12 m
Pobór prądu:	≤ 15 µA - Stan czuwania ≤ 25 mA - Sygnalizacja alarmu
Odporność na zwierzęta:	< 15 kg
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy• Kompensacja temperatury
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android• Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	115 x 65 x 60 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	2 lata