

Kod: RVC-3/6

ROZGAŁĘZNIK COMPONENT VIDEO **RVC-3/6**

Rozgałęźnik RVC-3/6 umożliwia rozdzielenie sygnału component video z jednego źródła bez straty jakości. Stosowany jest w monitorach wymagających wysokiej jakości obrazu, zdecydowanie lepszej niż można uzyskać stosując tradycyjny przesył Composite Video. Sygnał Component Video określany jest też jako YUV, Y Pb Pr czy też Y Cb Cr.

W połączeniu Component Video sygnał wizji rozdzielony jest na trzy składowe: Y -luminancja (jasność), U - nasycenie, V - odcień. Dwie ostatnie tworzą chrominancję. RVC-3/6 może być użyty jako rozgałęźnik 3 sygnałów Composite Video. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych. Rozgałęźnik można łatwo przymocować do ściany. Urządzenie posiada diodę LED informującą o napięciu zasilania.



Standard:	CVBS - PAL, NTSC
Liczba wejść:	3 szt. CINCH
Liczba wyjść:	6 szt. CINCH
Pasma pracy:	0 ... 40 MHz (-3dB)
Impedancja wejść:	75 Ω
Impedancja wyjść:	75 Ω
Zasilanie:	12 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobór prądu:	80 mA
Wzmocnienie :	0 dB
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	120 x 30 x 60 mm
Gwarancja:	2 lata