

Kod: DSM-31

UNIWERSALNY MIERNIK TV-SAT **DSM-31**

DSM-31 jest uniwersalnym miernikiem przeznaczonym dla instalatorów wykonujących instalacje TV. Ze względu na bardzo prostą obsługę można go polecić każdej innej osobie pragnącej samodzielnie wykonać taką instalację.

Miernik służy do ustawienia anten TV SAT, anten TV naziemnej oraz do identyfikacji kabli koncentrycznych.

Dodatkowo mierzy jednocześnie prąd i napięcie w linii. Przy użyciu sumatora fonii (w komplecie) można zidentyfikować dowolnego satelitę.



Tryb "SAT1":	szerokopasmowy pomiar sygnału TV SAT - analogowej, DVB-S, DVB-S2
Polaryzacja:	Wskaźnik polaryzacji V, H
Wskaźnik sygnału:	22 kHz górne i dolne pasmo (Hi / Lo)
Wybrane funkcje:	- Funkcja PEAK HOLD - zatrzymanie na wyświetlaczu wartości maksymalnej - BEEP - narastający sygnał dźwiękowy wraz z poziomem sygnału - Pomiar napięcia w linii z dokładnością 0,1V. Bardzo przydatna funkcja umożliwiająca np. ocenę poprawności napięć przy obu polaryzacjach. Przy spadkach napięć np. na kablu, złączach, multischwytach, konwerter może dostawać zbyt niskie napięcie i nie załączać górnego pasma - Pomiar prądu w linii z dokładnością 1mA pozwala na ocenę poprawności połączeń i pracy konwertera oraz innych urządzeń zasilanych przez kabel koncentryczny (wzmacniacze, obrotnice, zwrotnice) - W trybie SAT1 FINE miernik jest bardzo czuły i umożliwia precyzyjne ustawienie anteny SAT - Podłączając: sumator fonii do tunera na wejście antenowe (z pomocą przejścia wt.F/wt.F) i wyjście fonii oraz słuchawki do miernika, instalator weryfikuje poprawność ustawienia anteny po słyszonym dźwięku wybranego na tunerze programu
Tryb "TV naziemna":	szerokopasmowy pomiar sygnału TV analogowej, DVB-T, DVB-T2
Zakres częstotliwości:	460 ... 860 MHz

Wybrane funkcje:	• Funkcja PEAK HOLD - zatrzymanie na wyświetlaczu wartości maksymalnej • BEEP - narastający sygnał dźwiękowy wraz z poziomem sygnału • Pomiar napięcia i prądu w linii z dokładnością odpowiednio 0.1V i 1mA • Używając przycisku FINE można wybrać jeden z dwóch pomiarów: silny sygnał lub słaby sygnał (załączony wewnętrzny wzmacniacz miernika)
Tryb "Identyfikacja Kabla":	• W tym trybie użytkownik zidentyfikować może kable koncentryczne • Służą do tego znaczniki kabli (4 sztuki w komplecie) • Dodatkowo miernik rozpoznaje przerwę i zwarcie na kablu
Producent / Marka:	MEZON
Gwarancja:	2 lata