

Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkiemi.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwie w zasilaniu.

Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Urządzenie umożliwia przesył sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5, 5e, 6, 6A, 7. Urządzenie może pracować w trybie połączenia "jeden-do-jeden", "jeden-do-wielu" oraz przez switch również w połączeniach kaskadowych. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w wejście i wyjście sygnału sterującego IR (nadajnik IR w zestawie), port RS-232, wejście optyczne audio S/PDIF, wyjście HDMI oraz port mini-USB przeznaczony do aktualizacji oprogramowania.

HDMI-EX-IP-4K-X1/TX doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarne go, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika, który jest znacznie oddalony od wymienionych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia estetykę instalacji.

Uwaga!

Urządzenie pracuje od strony źródła sygnału. Stosować przewody HDMI do 5m.



Rodzaj urządzenia:

Nadajnik



Instrukcja obsługi

Kod: HDMI-EX-IP-4K-X1/TX
NADAJNIK EXTENDERA **HDMI-EX-IP-4K-X1/TX**

Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	<ul style="list-style-type: none">• 1024 x 768• 1280 x 720 - 720p @ 50/60 Hz• 1280 x 768• 1280 x 800• 1280 x 960• 1280 x 1024• 1440 x 900• 1440 x 1050• 1600 x 900• 1680 x 1050• 1920 x 1080 - 1080p @ 24/25/50/60 Hz• 1920 x 1200• 3840 x 2160 - 4K UHD @ 24/25/30/50/60 Hz• 4096 x 2160 @ 24/25/30/50/60 Hz
Maksymalny zasięg transmisji:	<ul style="list-style-type: none">• 80 m UTP kat. 5, 5e,• 120 m UTP kat. 6, 6A, 7
Protokoły:	ipcolor STREAM™
Obsługiwany standard HDMI:	2.0 (Deep Color, HDR10, YUV444)
HDCP:	1.4 / 2.2
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Szybka transmisja danych : max. 18 Gbps• Opóźnienie transmisji : 16 ms• Obsługa Audio: LPCM2.1CH, DTS, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos DD+• Obsługa HDMI ARC• Obsługa CEC• Nadajnik IR - w zestawie• Port RS-232 (sterowanie)• Port mini USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego• Wejście / Wyjście HDMI (pętla)• Wejście S/PDIF• Przycisk RESET• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi• Dedykowany do pracy ciągłej 24/7
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 7.5 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.374 kg
Wymiary:	125 x 115 x 21 mm
Gwarancja:	2 lata



4K@60Hz HDR over 1G IP HDMI Extender

ipcolor
IMAGE
4K@60Hz HDR





OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------