

Kod: UT-131B

MIERNIK UNIWERSALNY **UT-131B** UNI-T

Netto: **47.47 PLN** Brutto: **58.39 PLN**

UT-131B jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, diod. Urządzenie posiada także wbudowany tester baterii.



SPECYFIKACJA

Pomiar napięcia DC:	200 mV ± (0.7% + 3) @ 0.1 mV , 2000 mV ± (0.5% + 2) @ 1 mV , 20 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 200 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 250 V ± (0.7% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	200 V ± (1.2% + 3) @ 0.1 V , 250 V ± (1.2% + 3) @ 1 V
Pomiar prądu DC:	200 μA ± (1% + 2) @ 0.1 μA , 200 mA ± (1% + 2) @ 0.1 mA , 10 A ± (1.2% + 5) @ 0.01 A
Pomiar prądu AC:	—
Pomiar rezystancji:	200 Ω ± (1% + 2) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 2) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (0.8% + 2) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (0.8% + 2) @ 100 Ω , 20 MΩ ± (1.2% + 3) @ 10 kΩ
Pomiar pojemności:	—
Pomiar indukcyjności:	—
Pomiar częstotliwości:	—
Pomiar temperatury:	—
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	—
hFE:	—
Test diody:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Sygnalizacja ciągłości obwodu:	✓
Sprawdzanie stanów logicznych TTL:	—
RS-232:	—
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar stopnia rozładowania baterii: 12V, 9V, 1.5V • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Hold - zatrzymanie wskazania miernika • Wskaźnik niskiego poziomu baterii • Estetyczne i solidne wykonanie
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	134 x 77 x 47 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



Miejsce na baterie 2 x 1.5V AAA:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------