

Kod: TL-RE200

UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-RE200

2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Netto: 48.56 CAD Brutto: 59.73 CAD

Urządzenie TL-RE200 umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych. Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym.

Łatwe zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej umożliwia przycisk Range Extender. Port Ethernet umożliwia funkcjonowanie urządzenia jako bezprzewodowy adapter i podłączanie urządzeń przewodowych za pomocą kabla Ethernet.



SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	3 x Antena Wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Prędkość transmisji:	• 300 Mb/s @ 2.4 GHz • 433 Mb/s @ 5 GHz
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : • 270 Mbps : -70dBm@10% PER • 130 Mbps : -70dBm@10% PER • 108 Mbps : -73dBm@10% PER • 54 Mbps : -75dBm@10% PER • 11 Mbps : -86dBm@8% PER • 6 Mbps : -92dBm@10% PER • 1 Mbps : -94dBm@8% PER 5 GHz : • 390 Mbps : -60dBm@10% PER • 180 Mbps : -64dBm@10% PER • 78 Mbps : -68dBm@10% PER • 54 Mbps : -75dBm@10% PER • 29.3 Mbps : -83dBm@10% PER • 13.5 Mbps : -87dBm@10% PER • 6.5 Mbps : -90dBm@10% PER
Kontrolki LED:	5 GHz, 2.4 GHz, WLAN, LAN, Power, Wskaźnik sygnału
QSS:	—
Tryby pracy:	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Zabezpieczenia:	64/128/152-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porty LAN:	1 x 10/100Mb
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	< 20 dBm (EIRP)
Wybrane cechy:	• WMM (Wi-Fi Multimedia) • filtrowanie adresów MAC • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Logowanie z użyciem nazwy domenowej • Kontrola dostępu
Zasilanie PoE:	—
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	~ 6.5 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	110 x 75 x 66 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Panel przedni (kontrolki LED):



Widok od spodu:



Widok z tyłu:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------