

Kod: ATLO-AC-AP96

BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR ATLO-AC-AP96

Netto: 37.60 PLN Brutto: 46.25 PLN



Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni.

SPECYFIKACJA

Współpraca:	centrala alarmowa ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Zasilanie bateryjne:	1 x Bateria 9V, typ 6LR61 (w komplecie)
Zakres częstotliwości:	433 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≥ 100 m
Zalecana wysokość montażu:	2.2 m
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	110 ° / 12 m
Pobór prądu:	≤ 15 µA - Stan czuwania ≤ 25 mA - Sygnalizacja alarmu
Odporność na zwierzęta:	< 15 kg
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Szyfrowanie danych Code 1527• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy• Kompensacja temperatury
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android• Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	110 x 61 x 48 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PREZENTACJA

Widok z boku:



Widok wewnątrz obudowy:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------