

Kod: KONW/QUAD-FTE

KONWERTER TV-SAT KONW/QUAD-FTE

Netto: 60.40 PLN Brutto: 74.29 PLN

Cztery niezależne konwertery w jednej obudowie.



SPECYFIKACJA

Typ:	Quad
Częstotliwość wejściowa:	• 10.7 GHz ... 11.7 GHz • 11.7 GHz ... 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa:	• 950 - 1950 MHz • 1100 - 2150 MHz
Częstotliwość oscylatora:	9.75 GHz / 10.6 GHz
Współczynnik szumów:	< 0.1 dB
Liczba wyjść:	4 szt. - Gniazdo F
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Przełącznik LNB:	—
Wzmocnienie :	max. 65 dB
Przełączenia polaryzacji H/V:	13 / 18 V
Przełączenia pasm:	22 kHz
Wbudowany filtr LTE:	✓
Średnica uchwytu:	40 mm
Producent / Marka:	Fte
Waga:	0.13 kg
Wymiary:	119 x 86 x 53 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------