

Kod: B-1P-BR

KONTAKTRON BOCZNY **B-1P-BR** SATEL

Netto: 14.00 PLN Brutto: 17.22 PLN

Czujki magnetyczne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien lub innych elementów ruchomych np. w celu ochrony lub kontroli dostępu do określonych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, w systemach automatyki itd.

Czujnik przeznaczony jest do montażu powierzchniowego.



SPECYFIKACJA

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu:	100 V
Maksymalny prąd przełączalny:	500 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu:	19 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu:	20 mm
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Długość przewodu : 40 cm• Mała hermetyczna obudowa w formie podłużnej pastylki
Kolor:	Brązowy
Wymiary:	28 x 9.5 x 5 mm
Waga:	0.006 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------