

Kod: MMD-300

BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA **MMD-300** SATEL

Netto: **28.81 CAD** Brutto: **35.44 CAD**



Bezprzewodowy, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi lub okien. Czujnik stanowi „pierwszą linię ochrony” obiektu, dzięki któremu system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania.

Czujnik współpracuje z modułem alarmowym CA-4/MICRA z wersją oprogramowania 2.02 lub nowszą.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

SPECYFIKACJA

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Pasma częstotliwości:	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 200 m
Współpraca:	Satel MICRA, PERFECTA-xx-WRL
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy:	✓
Bateria:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii:	max. 3 lata
Pobór prądu:	27 mA
Czułość dodatkowego wejścia:	312 ms
Stopień zabezpieczenia (Grade):	—
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Wybrane cechy:	• Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiającego dobór miejsca montażu • wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. dwóch skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia • system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kolor:	Biały
Waga:	0.056 kg
Wymiary:	26 x 112 x 29 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Czujnik jest bardzo mały gabarytowo:



Widok wewnątrz (po otwarciu obudowy):





Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

