



	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1ET-V3 NADAJNIK DAHUA	MIERNIK PRZEWODÓW MS-6812
		
	110.00 PLN 135.30 PLN	87.19 PLN 107.24 PLN
Porty LAN	1 szt. RJ45	...
Sygnal wyjściowy	...	1.5 kHz - Nadajnik
Porty transmisyjne	1 szt. BNC	...
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps	...
Sygnal wejściowy	...	100 Hz ... 300 kHz - Odbiornik
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Identyfikacja przewodu w wiązce • Test ciągłości przewodu • Wyszukiwanie miejsca uszkodzenia przewodu • Identyfikacja stanu linii telefonicznej
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Zasilanie PoE - piny 1, 2 i 3, 6 • Urządzenie pracuje od strony kamery • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 • Długość kabla UTP do kamery max. 2 m 	...

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE • PoE (802.3af/at) 	2 x Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)
Waga	0.07 kg	0.09 kg - Nadajnik 0.07 kg - Odbiornik
Wymiary	79 x 64 x 23 mm	249 x 33 x 25 mm - Nadajnik 238 x 43 x 26 mm - Odbiornik
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata